

演芸場 負荷設備

項	名 称	仕 様	数 量	MCCB 1φ3W 105/210V	コンセント数		電源 容量 kW	備 考
					100V C60A	200V 60A		
1	<b>ボーダーライト1</b>			<b>1 式</b>				
	電源ボックス	1φ3W 60A 12kVA	2 個	2			24.00	
		C型60Aコンセント × 2個付 (100V)				4		
		3P 60Aコンセント × 1個付 (200V)					2	
	移動型調光器	提案による	適 宜					C型20Aコンセント
	移動型直ボックス (100V)	提案による	適 宜					平行15Aコンセント
	移動型直ボックス (200V)	提案による	適 宜					D型20A
	取付用機材	提案による	適 宜					移動型調光器、直ボックス用
	照明器具	ハロゲン200W×48灯 3色配線 上・中・下区分	1 列					電球付
	ボーダーケーブル	提案による	適 宜					
	ケーブル受けカゴ	提案による	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					
	ジョイントボックス	提案による	適 宜					
	制御信号用	適 宜						
2	<b>エリアライト1</b>			<b>1 式</b>				
	電源ボックス	1φ3W 60A 12kVA	2 個	2			24.00	
		C型60Aコンセント × 2個付 (100V)				4		
		3P 60Aコンセント × 1個付 (200V)					2	
	移動型調光器	提案による	適 宜					C型20Aコンセント
	移動型直ボックス (100V)	提案による	適 宜					平行15Aコンセント
	移動型直ボックス (200V)	提案による	適 宜					D型20A
	取付用機材	提案による	適 宜					移動型調光器、直ボックス用
	ボーダーケーブル	提案による	適 宜					
	ケーブル受けカゴ	提案による	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					
	ジョイントボックス	提案による	適 宜					
		制御信号用	適 宜					
3	<b>ボーダーライト2</b>			<b>1 式</b>				
	電源ボックス	1φ3W 60A 12kVA	2 個	2			24.00	
		C型60Aコンセント × 2個付 (100V)				4		
		3P 60Aコンセント × 1個付 (200V)					2	
	移動型調光器	提案による	適 宜					C型20Aコンセント
	移動型直ボックス (100V)	提案による	適 宜					平行15Aコンセント
	移動型直ボックス (200V)	提案による	適 宜					D型20A
	取付用機材	提案による	適 宜					移動型調光器、直ボックス用
	照明器具	ハロゲン200W×48灯 3色配線 上・中・下区分	1 列					電球付
	ボーダーケーブル	提案による	適 宜					
	ケーブル受けカゴ	提案による	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					
	ジョイントボックス	提案による	適 宜					
	制御信号用	適 宜						
4	<b>エリアライト2</b>			<b>1 式</b>				
	電源ボックス	1φ3W 60A 12kVA	2 個	2			24.00	
		C型60Aコンセント × 2個付 (100V)				4		
		3P 60Aコンセント × 1個付 (200V)					2	
	移動型調光器	提案による	適 宜					C型20Aコンセント
	移動型直ボックス (100V)	提案による	適 宜					平行15Aコンセント
	移動型直ボックス (200V)	提案による	適 宜					D型20A
	取付用機材	提案による	適 宜					移動型調光器、直ボックス用
	ボーダーケーブル	提案による	適 宜					
	ケーブル受けカゴ	提案による	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					
	ジョイントボックス	提案による	適 宜					
		制御信号用	適 宜					
5	<b>エリアライト3</b>			<b>1 式</b>				
	電源ボックス	1φ3W 60A 12kVA	2 個	2			24.00	
		C型60Aコンセント × 2個付 (100V)				4		
		3P 60Aコンセント × 1個付 (200V)					2	
	移動型調光器	提案による	適 宜					C型20Aコンセント
	移動型直ボックス (100V)	提案による	適 宜					平行15Aコンセント
	移動型直ボックス (200V)	提案による	適 宜					D型20A
	取付用機材	提案による	適 宜					移動型調光器、直ボックス用
	ボーダーケーブル	提案による	適 宜					
	ケーブル受けカゴ	提案による	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					
	ジョイントボックス	提案による	適 宜					
		制御信号用	適 宜					

## 演芸場 負荷設備

項	名 称	仕 様	数 量	MCCB 1φ3W 105/210V	コンセント数		電源 容量 kW	備 考
					100V C60A	200V 60A		
6	<b>エアライト照明器具</b>			<b>1 式</b>				
		平凸レンズスポットハロゲン1kW	24 台					電球付
		フレネルレンズスポットハロゲン1kW	24 台					電球付
		エリプソイドスポットライトハロゲン750W	6 台					電球付
	取付用機材	ハンガー	54 個					
7	<b>ホリゾンライト</b>			<b>1 式</b>				
	電源ボックス	1φ3W 60A 12kVA	2 個	2			24.00	
		C型60Aコンセント × 2個付 (100V)			4			
		3P 60Aコンセント × 1個付 (200V)				2		
	移動型調光器	提案による	適宜					C型20Aコンセント
	移動型直ボックス (100V)	提案による	適宜					平行15Aコンセント
	移動型直ボックス (200V)	提案による	適宜					D型20A
	取付用機材	提案による	適宜					移動型調光器、直ボックス用
	照明器具	フラッドライトハロゲン300W 3色	45 灯					電球付
	同上用フライダクト	提案による	適宜					
	ボーダーケーブル	提案による	適宜					
	ケーブル受けカゴ	提案による	適宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					
	ジョイントボックス	提案による	適宜					
	制御信号用	適宜						
8	<b>上手トーマンタルライト</b>			<b>1 式</b>				
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	2 個				8.00	
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	2 個					
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					
	照明器具	平凸レンズスポットハロゲン1kW	4 台					電球付
	取付用機材	ハンガー	4 個					
9	<b>下手トーマンタルライト</b>			<b>1 式</b>				
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	2 個				8.00	
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	2 個					
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					
	照明器具	平凸レンズスポットハロゲン1kW	4 台					電球付
	取付用機材	ハンガー	4 個					
10	<b>舞台上部電源分岐盤</b>			<b>1 式</b>				
		1φ3W 105/210V 100kVA	1 面					
		総主幹MCCB × 1式 分岐MCCB × 1式						コンセントボックスの直回路分を含む
11	<b>投光スペース①</b>			<b>1 式</b>				
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 4個付 (調光)	2 個				16.00	
		C型20Aコンセント × 4個付 (直100V)	1 個					
		3P 60Aコンセント × 1個付 (200V)			2			
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					
	照明器具	平凸レンズスポットハロゲン1kW	8 台					電球付
	エリプソイドスポットライトハロゲン750W	4 台					電球付	
	取付用機材	ハンガー	8 個					
12	<b>投光スペース②</b>			<b>1 式</b>				
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 4個付 (調光)	2 個				16.00	
		C型20Aコンセント × 4個付 (直100V)	1 個					
		3P 60Aコンセント × 1個付 (200V)			2			
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					
	照明器具	平凸レンズスポットハロゲン1kW	8 台					電球付
	エリプソイドスポットライトハロゲン750W	4 台					電球付	
	取付用機材	ハンガー	8 個					
13	<b>提灯</b>			<b>1 式</b>				
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	2 個				8.00	
	ケーブルリール	提案による	適宜					
	ジョイントボックス	提案による	適宜					

演芸場 負荷設備

項	名 称	仕 様	数 量	MCCB 1φ3W 105/210V	コンセント数		電源 容量 kW	備 考
					100V C60A	200V 60A		
14	<b>第1シーリングライト</b>			1式				
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	18個				40.00	
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	2個					
		D型20Aコンセント × 3個付 (直200V)	1個					
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					
	照明器具	平凸レンズスポットハロゲン1kW	16台					電球付
		エリプソイダルスポットライトハロゲン750W	2台					電球付
	取付用機材	ハンガー	18個					
14	<b>第2シーリングライト</b>			1式				
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	18個				40.00	
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	2個					
		D型20Aコンセント × 3個付 (直200V)	1個					
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					
	照明器具	平凸レンズスポットハロゲン1kW	16台					電球付
		エリプソイダルスポットライトハロゲン750W	2台					電球付
	取付用機材	ハンガー	18個					
15	<b>フロアスポット室</b>			1式				
	コンセントボックス	C型30Aコンセント × 2個付	1個					
		C型20Aコンセント × 2個付	1個				2.00	
	照明器具	クセノンピンスポットライト700W	2個					
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 4個付 (調光)	1個				8.00	
		C型20Aコンセント × 4個付 (直100V)	1個					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					
16	<b>客席電源分岐盤</b>			1式				客席照明電源含む
		1φ3W 105/210V 60kVA	1面					
		総主幹MCCB × 1式 分岐MCCB × 1式						コンセントボックスの直回路分を含む
17	<b>照明操作室電源分岐盤</b>			1式				
		1φ3W 105/210V 20kVA	1面					調光操作卓電源、ネットワークパッチ盤電源含む
		総主幹MCCB × 1式 分岐MCCB × 1式						コンセントボックスの直回路分を含む
		無停電電源装置 × 1式						調光操作卓用
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
18	<b>フロアコンセント (上手) 電源分電盤</b>			1式				
		1φ3W 105/210V 30kVA	1面					
		総主幹MCCB × 1式 分岐MCCB × 1式						コンセントボックスの直回路分を含む
		ネットワークスイッチ × 1式						
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	フロアコンセント	C型20Aコンセント 3口用 (舞台袖)	3個				18.00	
		C型20Aコンセント 3口用 (F・舞台袖)	5個				30.00	
	制御信号コネクタ 1個付 (舞台袖)	適宜						
	照明器具 (ローアホリゾンライト)	ハロゲン100W × 12灯 3色配線 L=10.8m	1列					6本×2段、電球付
19	<b>フロアコンセント (下手) 電源分電盤</b>			1式				
		1φ3W 105/210V 30kVA	1面					
		総主幹MCCB × 1式 分岐MCCB × 1式						コンセントボックスの直回路分を含む
		ネットワークスイッチ × 1式						
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	フロアコンセント	C型20Aコンセント 2口用 (舞台袖)	2個				18.00	
		C型20Aコンセント 3口用 (F・舞台袖)	5個				30.00	
	制御信号コネクタ 1個付 (舞台袖)	適宜						
	照明器具 (フットライト)	60W × 60灯 3配線 L= 9.0m	1列					電球付





